





Le combiné universel

Le vrai combiné universel

UAV1407/010

une seule référence pour l'échange
rapide des combinés

2 ou 5 fils

ronfleur ou électronique

Pour des dépannages simples et rapides, le combiné **universel** de **bitronvideo** est la solution.
Sa phonie et sa sonnerie réglables permettent sa mise en œuvre sur des installations **récentes** ou très **anciennes** de très **nombreuses marques** !!

Vous trouverez au dos de ce document une liste, non exhaustive, de compatibilités.

bitronvideo vous propose aussi le répéti-teur d'appel sans fil **universel**, lui aussi compatible **2** & **5** fils. Deux modèles sont disponibles, avec ou sans flash, livrés chacun avec une carte électronique à intégrer dans le combiné.

UAV9988/001



UAV9988/003
avec flash



Carte émettrice à intégrer dans le combiné





TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES BORNES AVEC DIFFÉRENTES MARQUES EN 5 FILS

UAV1407/010	OP / OP	2	6	1	APP (E)	APP (R)
Marque	**ouverture de porte**	**Phonie descendante**	**masse**	**phonie montante**	**appel électronique**	**appel ronfleur**
ACET	5	10	2	7	9	
ACET-ANTENOPHONE	5	10	2	7		9
ACET-ANTENOPHONE	7	3	6	4		5
AIPHONE (poste CVK)	4	1	3	2	B	
AMPER	D	A	C	B	E	
AMPLIVOX	Z	T	0	R		1
AMPLIVOX	Z	8	0	T		1
AMPLIVOX	2	T	0	R		1
AUTELCO	P5	a	1	b	2	
BELL SYSTEM TELEPHO.	Z	R	0	T	I	
BITRONVIDEO	9	2	6	1	C7	11
BOGEN	T	1	3	2	6	
BPT	2	1	4	5	3	
CENTRAMATIC	4	2	1	3	5	
CEVAM	2	6	9	4		R
CITESA	1	4	C	3	B	
CITOFONIX	3	1	2	4		5
CITOVOX	5	10	9	7	T	
COFREL TERANEO LT	T	2	3	1		6
COMELIT	5	3/6	4	2	1	
ELBEX		MIC	LOW	SPEC	+	
ELVOX	2	6	9	4	+	
ELVOX	7	2	3/4/5	1	6	
FARFISA	5	1	3	2	6	
FERMAX	1	2	3	6	4	
FERMAX 2044,20440,21100	1	2	3	6	4	
FERMAX GONDOLA	4	1	3	2	V/5	
FERMAX REKTO TF-4	P	A	C	B	E	
FRINGE	2	3	1	6	4	
GAME	P	2	3	1	Z	
GIRO	2	3	1	6	4	
GOLMAR	X	M	A	S	N	
GOLMAR	C2	5	3	10	7	
GOLMAR	11	5	3	4	12	
GOLMAR T-2800	4	5	3	10	7	
GOLMAR T-600	T	1	3	2	6	
LT TERRANEO COFREL	T1	1	3	2	6	
OSTELVI	9	2	6	1	7	
PORMAT	4	3	2/5	1	v	
RIPOLLES	3	1	8	2	4	
RITTO ELEGANT 40518	11	12	13	15	14	
SAFNAT	4	1	2	3	v	
SELTI	5	1	3	2	6	
SIEDLE HTA 711-01	I	12	9/C	11	7	
SPRINT	"/"	1	3	2	6	
TAGRA	8	2	6	1	4	
TEGUI GL	3	4	2	5	1	
TEGUI HORIZON (elec.)	3	4	2	5	1	
TEGUI HORIZON (Zum.)	3	4	2	5	1	
TELEVES	4	2	3	1	T	
TUNE	8	2	6	1	4	
URMET	8/9	2	11	1	7	
URMET	9	2	6	1	7	
URMET	9	2	6	1	CA	7
VIDEX	5	1	7	2	6	
YUS PHONE	EL	T	-	R	B/PT	
TRANSIFON	1	5	6	7		4
VEMEL	5	2	3	4		1
VIDEX	5	1	7/3	2	4	6
VISIDIS(OKAY)	5	2	4	3/6		1

MODE D'EMPLOI

1. Avant de démonter le combiné défectueux, repérez les bornes connectées,
2. Débranchez le combiné défectueux et dévissez-le de son support,
3. Mettez en place le combiné UNIVERSEL en le vissant convenablement,
4. Recherchez ci-contre le poste défectueux et raccordez en conséquence l'UNIVERSEL (première ligne du tableau),
5. Opérer les réglages nécessaires en suivant la notice fournie avec le combiné UNIVERSEL,
6. Pensez à remettre un combiné UNIVERSEL dans votre mallette S.A.V.

Potentiomètre "R4" réglage de la phonie descendante



Potentiomètre "R13" réglage de la phonie montante

POUR LES CORRESPONDANCES AVEC LES COMBINÉS 2 FILS, VOIR LA NOTICE FOURNIE AVEC L'UNIVERSEL

Votre distributeur

bitronvideo
L'INNOVATION CONTINUE

BitronVideo S.r.l.
Via Albenga, 125 - 10090 Rivoli (TO) - Italy
Tel. +39. 011 55.31.710 - Fax +39. 011 55.31.720
http://wwwbitronvideo.com -e-mail : info@bitronvideo.com

EVICOM Sas : 96 route de Canta Galet
BP 3144 - 06203 NICE CEDEX 3 - France
Tél. 04 93 44 70 71 Fax 04 93 44 99 60
http://www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

BitronVideo UK Ltd : Unit 5 Trade City
Brooklands - Avro way - Weybridge - Surrey - KT13 0XQ
Tél. 08444 996 336 - Fax 08444 996 337
http://www.bitronvideo.co.uk - e-mail : info@bitronvideo.co.uk

réf. D-20301